



FC-47

Convertisseur HDMI vers DVI et Audio S/PDIF



Le **FC-47** est un convertisseur de format pour les signaux HDMI. Il sépare le signal HDMI en signaux DVI-D et audio S/PDIF.

FEATURES

- Bande passante - 1.65 Gbps.
- Compatible HDTV.
- Conforme Norme HDCP.
- Formats Audio - 2 canaux PCM @44,1/48kHz; multicanal 5.1, 7.1 @48kHz.
- Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T en option.



FC-47

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1x entrée sur connecteur HDMI.
SORTIES:	1x sortie DVI-D, 1,2Vcac sur connecteur DVI Molex 24 contacts femelle; signaux DDC 5Vcac (TTL), 1x sortie S/PDIF (audio numérique) sur connecteur RCA.
FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT:	Accepte jusqu'à 1,65Gb/sec.
CONFORMITE AVEC LE STANDARD HDMI:	Conforme aux normes HDMI et HDCP.
VOYANT LED:	ON (présence alimentation).
FORMATS AUDIO:	2 voies 44,1kHz/16 bits; 2 voies 48kHz/24 bits; Surround 5.1 48kHz/24 bits; Surround 7.1 48kHz/24 bits.
ALIMENTATION:	12V continu, 180mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7,2cm x 2,4cm (4.73" x 2.83" x 0.95") Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS:	Environ 0,3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES:	Alimentation, équerres de fixation.
OPTIONS:	RK-3T: Adaptateur pour montage en baie 19 pouces.

